



Изготовлено в России.
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-6А

Сертификат № РОСС RU. ME83.B00659 www.teleinformsvyaz.spb.ru

Источник электропитания БП-6А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 2,5 А. Перед эксплуатацией БП-6А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-6А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1. Технические данные.

Номинальное переменное напряжение сети..... 220 В ± 10В
Частота 50 Гц
Номинальный потребляемый от сети ток..... 0,45 А
Выходное напряжение 24 В ± 0,35В
Выходной ток при круглосуточной работе... 2,5 А
Класс защиты от поражения эл. током..... 2
Габаритные размеры..... 200x120x90
Напряжение пульсаций на выходе не более5 мВ (вых. 2 А)

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-6А в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-6А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветиться индикатор красного цвета, встроенный в выключатель. При подключении к источнику питания БП-6А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-6А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-6А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-6А вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).
2. Выход из строя БП-6А вследствие механических повреждений.
3. Отсутствие паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ» г. Санкт-Петербург ВО 7 линия, 84а

Тел. (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб.202, 250), Факс (812) 325-63-08, местный тел. 250, 202.

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Продавец _____